

RA - 12

ROTEADOR DE AVISOS

DESCRIÇÃO

Projetados para trabalharem conjuntamente com o pré-amplificador M604R/D G2 e as Consoles da linha, estes roteadores permitem direcionar avisos para setores distintos em uma mesma planta, sem interrupção da música ambiente onde o aviso não estiver sendo executado. Pelas suas ligações, ele recebe dois sinais do pré-amplificador: aviso e música, e distribui tantas entradas para os módulos de potência quantas saídas definidas pelo modelo em questão, observando-se que essas entradas dos módulos são sinais em nível linha para avisos e música, conforme a automação em uso definida pela console de endereçamento.



CARACTERÍSTICAS

Utilizado para endereçamento de mensagens e avisos.
Construído para Racks padrão 19 polegadas.

RA - 12

ROTEADOR DE AVISOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações	Setores	12 + Geral
	Entrada de Áudio	Voz e Música
	Saídas	12
	Entrada de Comando	Barra Terminais
	Alimentação	110/ 220V
	Consumo	11 Watts
<hr/>		
Medidas	Altura	440 mm
	Largura	482 mm
	Profundidade	260 mm
	Peso	2.800 g

Conforme Lei Federal n° 11.291/06, informamos que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo. A **DI-SOM** não se responsabiliza pelo uso inadequado dos seus produtos.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SISTEMAS ESPECIAIS.



DI-SOM PRODUTOS ELETRÔNICOS

Rua Sava, 37 – Sacomã.

São Paulo – SP - 04283-020

Fone: 11 3806-4040

www.di-som.com.br



Todos os produtos da **DI-SOM** são continuamente aprimorados. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Copyright © **DI-SOM**. Todos os direitos reservados